



GENEVO

ONE EASY

Uživatelský manuál



Radarový detektor GENEVO ONE EASY

Základní funkce detektoru:

- Detekce všech používaných radarových pásem (X / K / Ka narrow pásma)
- Hlasové uživatelské rozhraní v českém jazyce

Ovládání:

1) Tlačítko MENU / ON-OFF

Držte 2 vteřiny pro vypnutí / zapnutí zařízení

Zmáčkněte na méně než 2 vteřiny pro vstup do nastavení / zmáčkněte při poplachu pro ztišení (MUTE).

2) Tlačítko JAS (kolečko - prostřední tlačítko)

- Každým stiskem tlačítka změníte jas displeje Jasný -> Tmavý -> Vypnutý

3) Tlačítko MĚSTO / DÁLNIČE

Stiskem tlačítka měníte režimy Město -> Dálnice

V režimu Město je citlivost X / K / Ka pásem snížena o 5 dB. (cca 30 %)

Nastavovací menu:

Krátkým stiskem tlačítka MENU / ON-OFF vstoupíte do nastavovacího menu.

Každým krátkým stiskem tlačítka MENU / ON-OFF přejdete k nastavení další položky.

Změnu nastavení konkrétní položky provedete stiskem tlačítek pro nastavení hlasitosti + / - (na pravé straně detektoru).

Po pěti vteřinách nečinnosti bude nastavovací menu automaticky ukončeno a provedené změny budou uloženy.

Pořadí položek v nastavovacím menu je následující:

Zapínání On / Off - (Standardní / Zrychlené). Při standardním zapínání zazní úvodní znělka a poté detektor vyjmenuje své nastavení. Při zrychleném nastavení zazní při startu pouze úvodní znělka.

Filtry: **Dálniční** / Městský režim. Bližší informace viz **Filtry: MĚSTO / DÁLNIČE**

K-Pásmo On / Off

X-Pásmo On / Off

Ka-Pásmo **On** / Off

Laser **On** / Off

Startovací znělka **On** / Off

Volba jazyka (**čeština** / němčina / angličtina)

(zvýrazněna jsou doporučená nastavení pro ČR)

Interpretace poplachů:

Při radarovém poplachu detektor zobrazí upozornění na displeji, hlasově upozorní na pásmo, ve kterém přijímá signál a intenzitou pípání vyjadřuje sílu přijímaného signálu. Síla signálu má pět úrovní.

Funkce Mute:

Během signalizace radaru stiskněte tlačítko pro ztišení aktuálního poplachu. Příští poplach bude hlášen opět ve standardní hlasitosti.

Filtry: MĚSTO / DÁLNIČE

Stiskem tlačítka *MĚSTO / DÁLNIČE* přepínáte režimy *Město* -> *Dálnice*
V režimu *Město* je citlivost X / K / Ka pásem snížena o 5 dB. (cca 30 %)

Úrovně jasů:

Přepíná se tlačítkem *JAS*

Jasný: Jas displeje je maximální

Tmavý: Jas je snížen o 50 %

Vypnutý: Displej je vypnutý

Operační frekvence:

Ka pásmo: 34,3GHz, 34,0GHz
(±120MHz)

K pásmo: 24.125GHz (±70MHz)

X pásmo: 10.525GHz (±50MHz)

Laser: 904nm

Technické parametry:


Operační teplota: -20 – 85 °C

Operační napětí: 12 – 16 V

Spotřeba energie: 160 mA max.

Rozměry: 62 * 92 * 34 mm

Váš prodejce:

A large, empty rectangular box with a thin black border, intended for providing sales information.